

物料名称(Name)	P4Y_说明书_20221124
材质(Material)	105g哑粉
尺寸(Dimension)	85x85mm, 8折页
印刷(Printing)	80%K
表面工艺(Finish)	/
备注(remarks)	/

产品外观

装箱清单

打开包装后请确认主机是否完好,配件是否齐全:

1) 摄像头 x 1	2) 上墙底座 x 1
3) 固定螺丝 x 1	4) 电源线 x 1
5) 安装螺钉包 x 1	6) 电源适配器 x 1
7) 快速使用指南 x 1	8) 顶针 x 1

下载安装手机APP

方法一:手机扫描下方二维码下载安装APP。
方法二:在各应用市场搜索“360智慧生活”,找到360智慧生活APP点击下载安装。

连接电源

- 找到产品底部的电源接口并将电源线插入,接通电源,产品正面的绿色指示灯亮起,表示摄像头已通电。
- 如果要进行吊顶安装,请确保已经添加成功添加摄像头。

● 注意:请勿触碰电源线,避免触电导致财产损失和人身伤害。

添加摄像头

- 打开360智慧生活APP,点击“快速注册”按钮注册,如已有账号,输入账号及密码即可登录。
- 登录后,点击首页页面上角的“+”按钮,通过“扫一扫”扫描摄像头机身背面二维码,摄像头即显示添加摄像头添加页,也可通过点击“添加设备”按钮,选择对应设备型号完成添加(见图1、图2)。

● 以下问题可能导致摄像头无法正常,建议排查:

- 检查配件时,请保持周边环境安静。
- 检查路由是否开启了Wi-Fi防蹭网,此设置可能导致摄像头无法正常联网。
- 请选择2.4GHz频段的Wi-Fi,摄像头暂不支持WPA/WPA2企业级Wi-Fi或5GHz频段的Wi-Fi。
- 建议选择有线连接的Wi-Fi。

通过PC浏览器

请访问360智慧云官网(https://cloud.360.cn)下载安装PC端软件,并按照以下步骤操作安装。

- 在客户端或Web端上,使用360账号登录,首次登录需按照提示“创建团队”。
- 创建团队后,通过右上角“设置”入口,点击“添加360智慧生活设备”,可一键导入当前账号下设备,也可手动选择设备号下设备。
- 添加完成后,可查看设备摄像头的实时直播和云录像。

搭配NVR使用

Orvf接口: 8899
Rsp接口: 554

摄像头安装方式

安装方式一:桌面摆放
可将摄像头放置于书桌、餐桌、茶几等平面。

安装方式二:吊顶安装
在天花板钻孔并装入膨胀螺栓,用螺丝钉固定上墙底座。

- 将摄像头底部的固定螺钉对准底座上的卡扣,并轻轻推入,直到无法推动,即安装完毕。

● 注意事项:
- 确认摄像头添加成功后,再进行吊顶安装。
- 安装天花板至少能承受摄像头及底座总重量的3倍。

联系我们

本产品相关信息查询网站: <https://ife.360.cn>
服务热线: 400-6822-360
* 图片仅供参考,具体以实物为准。

操作指南

扫描二维码,可获取在线版本的操作指南,了解摄像头更加详细的操作说明。

产品参数

产品名称	360智能摄像头
产品型号	360S-54H
尺寸	75.8x75.8x114.6mm
外壳颜色	白色
输入电压	DC5V
最大电流	1A
Wi-Fi标准	802.11b/g/n 2.4GHz

常见问题

状态指示灯
指示灯亮: 摄像头在线
指示灯闪烁: 有人查看视频
指示灯常亮: 摄像头自动录像
指示灯闪烁: 网络配置/摄像头离线
指示灯亮: 摄像头升级中

● 厂商有权通过固件升级或软件调整的方式对产品的功能状态进行调整。

注意事项

为了获得更好的夜视成像效果,避免镜头正对低照度光源,白墙等反光物体,以免造成画面过亮,过暗或发白的现象。

- 设备工作一段时间后,镜头附近区域可能看起来较热,属正常现象,请勿担心。
- 尽量将设备放置于网络信号接收良好的位置,设备与金属物品(如金属架、金属门框)或其他信号干扰物的距离不要太近。
- 请勿将设备靠近热源,如电暖器、烤箱、炉火等。
- 本品适用的工作温度为-10°C~45°C,请勿在过高或过低温度的环境下使用本产品。
- 请勿在过高湿度和可能导致液体溅的环境下使用本产品。

重要声明

个人信息安全

为了您和家人的安全,请务必确保购买的产品不被未经许可的人使用,360会采用严格的技术来保护您和家人的信息安全。

有害物质含量状态说明

有害物质名称	RoHS	REACH	SVHC	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯类 (PBB)	多溴二苯醚类 (PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
插头	○	○	○	○	○	○

注:表中“×”的部分中的少量特殊用途的铅/电子元件(如高压电容、陶瓷电容),其含量可能>0.1%,螺钉、数据线中的铅/因采用性能优异的合金,其含量也可能>0.1%,这些零件均符合RoHS指令要求的豁免条款,因此由于技术等原因,仍有微量存在,但符合技术标准和法规,产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

重要事项与售后服务

360炫视智能摄像头产品保修政策

- 自购买之日起7日内,出现产品质量问题,您可免费价格一次性退换货或更换同款产品。
- 自购买之日起15日内,出现产品质量问题,您可更换同款产品。
- 自购买之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供保修服务。

360炫视智能摄像头产品保修政策

- 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- 非因产品质量问题造成损坏,属人为损坏或意外损坏,未经验收换新造成损坏的。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围内。
- 人为造成产品损坏的不在保修范围内。

联系我们

官方网站: <https://ife.360.cn>
官方微博: <https://t.me/360cn>
客服热线: 400-6822-360
客服电话: 400-6822-360

360炫视智能摄像头三包凭证

用户信息

姓名: _____ 电话: _____
电子邮箱: _____ 邮政编码: _____
联系地址: _____

产品信息


产品名称: _____
产品型号: _____
机身序列号: _____

故障记录	维修现象	维修日期	维修签字

360 智能摄像头
快速使用指南

封底

封面



折页效果